

LO4009060

Occhiello bombato 40x90x60

Commerciale di riferimento Davin Enrico

Note A richiesta fornibili con dimensioni differenti, con testa piana e/o con altre finiture galvaniche

Materiale contatti Ottone nichelato

Testa Bombata

Confezione di vendita 1000 pz



Omega Fusibili si riserva il diritto di cambiare o aggiornare le informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda senza comunicazione. Le immagini sono puramente indicative.

| Codice | Dimensioni In Decimi Di Mm - D | Dimensioni In Decimi Di Mm - L | Dimensioni In Decimi Di Mm - Sp | Dimensioni In Decimi Di Mm - H \pm 0,1 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| LO3003050 | 50 \pm 0,012 | 30 \pm 0,010 | 0.03 | 0.06 |
| LO3003550 | 50 \pm 0,012 | 35 \pm 0,012 | 0.03 | 0.06 |
| LO3004050 | 50 \pm 0,012 | 40 \pm 0,012 | 0.03 | 0.06 |
| LO3004550 | 50 \pm 0,012 | 45 \pm 0,012 | 0.03 | 0.06 |
| LO3005050 | 50 \pm 0,012 | 50 \pm 0,012 | 0.03 | 0.06 |
| LO3005550 | 50 \pm 0,012 | 55 \pm 0,012 | 0.03 | 0.06 |
| LO3006050 | 50 \pm 0,012 | 60 \pm 0,012 | 0.03 | 0.06 |
| LO3006550 | 50 \pm 0,012 | 65 \pm 0,015 | 0.03 | 0.06 |
| LO3007050 | 50 \pm 0,012 | 70 \pm 0,015 | 0.03 | 0.06 |
| LO3008050 | 50 \pm 0,012 | 80 \pm 0,015 | 0.03 | 0.06 |

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it



| Codice | Dimensioni In Decimi Di Mm - D | Dimensioni In Decimi Di Mm - L | Dimensioni In Decimi Di Mm - Sp | Dimensioni In Decimi Di Mm - H ± 0,1 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| LO3009050 | 50 ± 0,012 | 90 ± 0,015 | 0.03 | 0.06 |
| LO3010050 | 50 ± 0,012 | 100 ± 0,015 | 0.03 | 0.06 |
| LO3011050 | 50 ± 0,012 | 110 ± 0,020 | 0.03 | 0.06 |
| LO3013050 | 50 ± 0,012 | 130 ± 0,020 | 0.03 | 0.06 |
| LO3014050 | 50 ± 0,012 | 140 ± 0,020 | 0.03 | 0.06 |
| LO3016050 | 50 ± 0,012 | 160 ± 0,020 | 0.03 | 0.06 |
| LO3504555 | 55 ± 0,012 | 45 ± 0,012 | 0.03 | 0.065 |
| LO3506055 | 55 ± 0,012 | 60 ± 0,012 | 0.03 | 0.065 |
| LO3507055 | 55 ± 0,012 | 70 ± 0,015 | 0.03 | 0.065 |
| LO3515055 | 55 ± 0,012 | 150 ± 0,020 | 0.03 | 0.065 |
| LO4003060 | 60 ± 0,012 | 30 ± 0,010 | 0.03 | 0.07 |
| LO4003560 | 60 ± 0,012 | 35 ± 0,012 | 0.03 | 0.07 |
| LO4005060 | 60 ± 0,012 | 50 ± 0,012 | 0.03 | 0.07 |
| LO4006065 | 65 ± 0,012 | 60 ± 0,012 | 0.03 | 0.07 |
| LO4007060 | 60 ± 0,012 | 70 ± 0,015 | 0.03 | 0.07 |
| LO4008060 | 60 ± 0,012 | 80 ± 0,015 | 0.03 | 0.07 |
| LO4009060 | 60 ± 0,012 | 90 ± 0,015 | 0.03 | 0.07 |
| LO4010060 | 60 ± 0,012 | 100 ± 0,015 | 0.03 | 0.07 |
| LO4013060 | 60 ± 0,012 | 130 ± 0,020 | 0.03 | 0.07 |
| LO4016060 | 60 ± 0,012 | 160 ± 0,020 | 0.03 | 0.07 |
| LO4504065 | 65 ± 0,012 | 40 ± 0,012 | 0.03 | 0.075 |
| LO4506065 | 65 ± 0,012 | 60 ± 0,012 | 0.03 | 0.075 |
| LO4509065 | 65 ± 0,012 | 90 ± 0,015 | 0.03 | 0.075 |
| LO5004075 | 75 ± 0,015 | 40 ± 0,012 | 0.03 | 0.08 |
| LO5006075 | 75 ± 0,015 | 60 ± 0,012 | 0.03 | 0.08 |
| LO5007075 | 75 ± 0,015 | 70 ± 0,015 | 0.03 | 0.08 |
| LO5011075 | 75 ± 0,015 | 110 ± 0,020 | 0.03 | 0.08 |

Omega Fusibili S.p.A.

Via Edison, 10 - 20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 488481

Fax +39 02 4882522

omega@omegafusibili.it

www.omegafusibili.it

